LANmark-OF ENSPACE MPO/MTP-LC-Modul

LANMARK-OF ENSPACE BASE8-KASSETTE, MPO AUF 8 LC, UNIVERSELL, SINGLEMODE OS2, BLAU, INTEGRIERTE BLENDEN

Aginode Ref: NSPACE.MULC8BS8

- ENSPACE Base8-Modul mit 8 LC-Blue-Singlemode-Adaptern an der Vorderseite und 1 MPO-Adapter an der Rückseite
- Verlustarme Singlemode-Leistung für die MPO-8LC-Glasfaserverbindung im Modul
- Universelle Verkabelung
- Das Modul lässt sich problemlos in das ENSPACE Base8-Patchpanel von Aginode einbauen
- Die Module können von der Vorder- und Rückseite des Panels installiert werden

Die ENSPACE-MPO-Module verfügen über 8 LC-Stecker an der Vorderseite und einen MPO-Stecker an der Rückseite. Im Inneren verbindet eine Glasfaserbündelung die LC- und MPO-Stecker miteinander.

Die Hülse des LC-Adapters besteht aus hochwertigem Zirkonoxid. In die LC-Adapter sind metallische Blenden integriert.

Die Module können sowohl von hinten als auch von vorne in die Einschübe der ENSPACE Base8-Platte eingebaut werden, was die Flexibilität bei der Installation sowie bei Umzügen, Erweiterungen und Änderungen erhöht.

Bis zu 18 ENSPACE Base8-MPO-Module lassen sich schnell in das ENSPACE Base8 UHD 1U-Patchpanel einbauen. Mit diesen 18 Modulen lässt sich eine Ultra-High-Density von 144 LC-Anschlüssen innerhalb von 1U erreichen.

Die Glasfaserbeschriftung ist auf die Abdeckung der ENSPACE-Module aufgedruckt.

Für die Polaritätsmethoden A, B, C und U gemäß der Norm ANSI/TIA-568.3-E müssen folgende Module und Trunks verwendet werden:

- Für die Umsetzung der Polaritätsmethode A mit einem „Method A Pre-Term“ werden auf beiden Seiten der Verbindung gerade Module verwendet.
- Bei einer Implementierung der Polaritätsmethode B mit einem „Pre-Term“ der Methode B wird auf der einen Seite der Verbindung eine gerade Kassette und auf der anderen Seite ein gekreuztes Modul verwendet.

LANmark™

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Bei einer Implementierung der Polaritätsmethode C mit einem Pre-Term der Methode C werden auf beiden Seiten der Verbindung gerade Module verwendet.
- Bei einer Implementierung nach der Polaritätsmethode U werden auf beiden Seiten der Verbindung ein „Method B Pre-Term“ und Universalmodule verwendet.

Das ENSPACE-Modul verfügt über standardmäßige, nicht besteckte (Buchsen-)Steckverbinder. Diese passen perfekt zu den besteckten (Stecker-)Steckverbindern des MPO-Steckers des ENSPACE MPO-Pre-Terms.

Die Einfügungsdämpfung der Module wird gemäß IEC 61300-3-45 gemessen. Die minimale Rückflussdämpfung des Moduls wird gemäß IEC 61300-3-6 gemessen.

Da alle Anschlüsse werkseitig konfektioniert und getestet sind, sind die Installationszeiten kurz, was eine schnelle Inbetriebnahme ermöglicht.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

LANmark-OF ENSPACE Base8-Kassette, MPO auf 8 LC, universell, Singlemode OS2, blau, integrierte Blenden

Eigenschaften

Konstruktionsmerkmale	
Farbe	blau
Fasertyp	SingleMode 9/125
Verdrahtungstyp	Straight
Übertragungseigenschaften	
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Insertion loss, typical value	0.25 dB
Rückflussdämpfung, max. dB	42 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.