Modules LANmark-OF ENSPACE MTP-LC

MODULE MTP LANMARK-OF À TRÈS FAIBLE PERTE ENSPACE, CROISÉ, 12 CONNECTEURS LC MULTIMODE, OBTURATEURS « AQUA » INTÉGRÉS

Aginode Ref: NSPACE.MCLC12AS

- Module ENSPACE équipé de 12 adaptateurs LC Aqua à l'avant et d'un adaptateur MTP à l'arrière
- Performances à très faible perte pour la fibre multimode grâce à l'assemblage de fibres MTP-12LC à l'intérieur du module
- Câblage croisé
- Le module s'installe facilement dans le panneau de brassage ENSPACE d'Aginode
- Les modules peuvent être installés par l'avant ou par l'arrière du panneau



STANDARDS

ISO/IEC 11801

Les modules MTP ENSPACE sont équipés de trois adaptateurs LC quadruples à l'avant et d'un adaptateur MTP à l'arrière. À l'intérieur, un assemblage de fibres relie les adaptateurs LC et MTP.

La gaine de l'adaptateur LC est en zircone de haute qualité. Des obturateurs métalliques sont intégrés aux adaptateurs LC.

Les modules peuvent être installés dans les bacs par l'arrière ou par l'avant du panneau ENSPACE, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de l'installation, ainsi que pour les déplacements, les ajouts et les modifications.

Il est possible d'installer rapidement jusqu'à 12 modules MTP ENSPACE dans le panneau de brassage ENSPACE UHD 1U. Ces 12 modules permettent d'atteindre une ultra-haute densité de 144 connecteurs LC dans un espace de 1U.

Jusqu'à 8 modules ENSPACE MTP peuvent être installés rapidement dans le panneau de brassage ENSPACE HD 1U. Ces 8 modules permettent d'atteindre une haute densité de 96 connecteurs LC dans un espace de 1U.

Le marquage des fibres est imprimé sur le couvercle des modules ENSPACE.

Pour les méthodes de polarité A, B et C de la norme TIA-568-C, les modules et liaisons suivants doivent être utilisés :

- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité A avec un pré-term de type A, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité B avec un Pre-Term de méthode B, un module droit est utilisé d’un côté de la liaison et un module croisé de l’autre côté.
- Pour une mise en œuvre de la méthode de polarité C avec un Pre-Term de méthode C, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.

Le module ENSPACE est équipé de connecteurs standard non brochés (femelles). Ceux-ci s’adaptent parfaitement aux connecteurs brochés (mâles) du connecteur MTP mâle de l’ENSPACE MTP Pre-Term.

La perte d’insertion des modules est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45. La perte de retour minimale du module est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-6.

Comme toutes les connexions sont assemblées et testées en usine, les temps d'installation sont réduits, ce qui facilite un déploiement rapide.

* MTP est une marque déposée de US Conec

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Module MTP LANmark-OF à très faible perte ENSPACE, croisé, 12 connecteurs LC multimode, obturateurs « Aqua » intégrés

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Aqua
Type de fibres optiques	Multimode
Type de câblage	Croisé
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Insertion loss, typical value	0.2 dB
Return Loss, Minimum, dB	20 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.