Modules LANmark-OF ENSPACE MTP-LC

CASSETTE LANMARK-OF ENSPACE BASE8, MPO VERS 8 LC, UNIVERSELLE, MONOMODE OS2, BLEUE, OBTURATEURS INTÉGRÉS

Aginode Ref: NSPACE.MULC8BS8

- Module ENSPACE Base8 équipé de 8 adaptateurs monomodes LC Blue à l'avant et d'un adaptateur MPO à l'arrière
- Performances monomode à faible perte pour l'assemblage de fibres MPO-8LC à l'intérieur du module
- Câblage universel
- Le module s'installe facilement dans le panneau de brassage ENSPACE Base8 d'Aginode
- Les modules peuvent être installés par l'avant ou par l'arrière du panneau

Les modules MPO ENSPACE sont équipés de 8 connecteurs LC à l'avant et d'un connecteur MPO à l'arrière. À l'intérieur, un assemblage de fibres relie les connecteurs LC et MPO.

La gaine de l'adaptateur LC est en zircone de haute qualité. Des obturateurs métalliques sont intégrés aux adaptateurs LC.

Les modules peuvent être installés dans les bacs par l'arrière ou par l'avant du panneau ENSPACE Base8, ce qui offre une plus grande flexibilité lors de l'installation, ainsi que pour les déplacements, les ajouts et les modifications.

Jusqu'à 18 modules MPO ENSPACE Base8 peuvent être installés rapidement dans le panneau de brassage ENSPACE Base8 UHD 1U. Ces 18 modules permettent d'atteindre une ultra-haute densité de 144 connecteurs LC dans un espace de 1U.

L'étiquetage des fibres est imprimé sur le couvercle des modules ENSPACE.

Pour les méthodes de polarité A, B, C et U de la norme ANSI/TIA-568.3-E, les modules et trunks suivants doivent être utilisés :

- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité A avec un pré-term de méthode A, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.
- Pour une mise en œuvre selon la méthode de polarité B avec un pré-term de méthode B, un module droit est utilisé d'un côté de la liaison et un module croisé de l'autre côté.

STANDARDS

ISO/IEC 11801

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

- Pour une mise en œuvre de la méthode de polarité C avec un pré-term de méthode C, des modules droits sont utilisés des deux côtés de la liaison.
- Pour une implémentation selon la méthode de polarité U, un pré-terme de méthode B et des modules universels sont utilisés des deux côtés de la liaison.

Le module ENSPACE est équipé de connecteurs standard non brochés (femelles). Ceux-ci s'adaptent parfaitement aux connecteurs brochés (mâles) du connecteur MPO mâle du pré-assemblage MPO ENSPACE.

La perte d'insertion des modules est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-45. La perte de retour minimale du module est mesurée conformément à la norme CEI 61300-3-6.

Comme toutes les connexions sont assemblées et testées en usine, les temps d'installation sont réduits, ce qui facilite un déploiement rapide.

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

Cassette LANmark-OF ENSPACE Base8, MPO vers 8 LC, universelle, monomode OS2, bleue, obturateurs intégrés

Caractéristiques

Caractéristiques de construction	
Couleur	Bleu
Type de fibres optiques	SingleMode 9/125
Type de câblage	Droit
Caractéristiques de transmission	
Insertion Loss, maximum, dB	0.5 dB
Insertion loss, typical value	0.25 dB
Return Loss, Minimum, dB	42 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.