

LANmark-OF MPO-MPO ファイバーパッチコード OFNP

LANMARK-OF MPO-MPO パッチコード、OS2 APC、G.657.A1、ストレート、MPO メス-MPO
メス、12芯、OFNP、黄色、超低損失、XM

Aginode Ref: N125.4SUYxNP

- AginodeのMPOパッチコードは、外径3mmのスリムなケーブル設計を採用しており、これによりデータセンターのユーザーは、パネル前面
- AginodeのMPOコネクタの光性能は業界水準を上回っており、国際規格に準拠しています
- 12F屋内用フレキシブル光ケーブル
- 超低損失 0.35dB
- シングルモードに対応
- TIA 568.3-E 準拠のストレート極性（タイプ B）
- 両端にメス型MPOコネクタ

用途

AginodeのMPOパッチコードは、40G、100G、200G、400Gなどのデータセンター向け高速ネットワーク用途に対応するように設計されて
このMPOケーブルは外径（OD）が最適化されており、優れた引張強度と耐圧性能を維持しています。各MPOパッチコードには、性能を保

特長

- MPOコネクタは、IEC 61754-7-1およびGR-1435-CORE規格に準拠しています
- シングルモード用MPOコネクタはAPC仕様
- OFケーブルはIEC 60794規格に準拠
- 難燃性能は、UL 1651に基づくOFNP規格に準拠
- シングルモード用ファイバーは、IEC 60793-2-50 (B6_a1) およびITU-T G.657.A1 に準拠

光性能および極性

- 超低損失マルチモード MPO コネクタの標準挿入損失は 0.2 dB
で、最大挿入損失は 0.35 dB です。
- 低損失シングルモード MPO コネクタの標準的な挿入損失は 0.35
dB で、最大挿入損失は 0.5 dB です。
- MPO コネクタの挿入損失は、IEC 61300-3-45
規格に従って測定されます。
- マルチモード MPO 接続の最小反射損失は 20 dB
です。シングルモード MPO 接続の最小反射損失は 55 dB
です。測定は IEC 61300-3-6 に準拠しています。



STANDARDS

ANSI/TIA-568-C.3
ISO/IEC 11801

LANmark-OF MPO-MPO パッチコード、 OS2 APC、 G.657.A1、 ストレート、 MPO メス-MPO メス、 12芯、 OFNP、 黄色、 超低損失、 xm

Characteristics

Construction characteristics

Fiber optic type	OS2
Jacket color	Yellow

Dimensional characteristics

Number of optical fibres	12
--------------------------	----

Transmission characteristics

Insertion Loss, maximum, dB	0.35 dB
Return Loss, Minimum, dB	55 dB

Usage characteristics

Operating temperature, range	-20...60 °C
------------------------------	-------------