

LANmark-8 GG45 屏蔽跳线

- 适用于 40 千兆位及以上应用的高带宽跳线
- 以高速 GG 模式运行 GG45"2in1 "连接器
- 根据 IEC61076-3-110 标准，使用 GG45 8 触点插头，频率最高可达 2 GHz
- 允许 2 连接点的 II 类通道或 4 连接点的 FA 类通道
- 符合数据中心的高密度要求

带有 GG45 8C 无开关插头的 Aginode LANmark-8 跳线可在 2000 MHz 模式下使用 GG45 永久链路。插头上的突出部分可激活 GG45"2in1 "插座内的开关，并将 RJ45 的未使用触点端接至地面。利用 GG45 接口最外角的触点进行传输，可实现出色的 NEXT 和回波损耗性能。

Aginode LANmark-8 跳线最大限度地提高了通道的电气性能，远远超出了 Cat 8 的最低要求。这提供了可靠的数据吞吐量，易于安装，并允许纳入额外的补丁或合并点，以实现最大的系统灵活性。此外，还可支持符合 ISO 11801 FA 级、I 级和 II 级标准的所有未来数据应用。

- 高速 2 GHz 跳线
- 高速 2 GHz 插头具有 RJ45 插头的外观和触感（只是使用不同的触点位置）
- SFTP 跳线和插头中的线对单独屏蔽，内有金属十字架
- 两侧均使用 GG45 8C 4 对插头
- 橙色，可根据要求提供不同颜色

保证

- 在布线系统的整个使用寿命期间提供可靠的连接。
- 与 IEC 61076-3-110 兼容，频率最高达 2GHz
- 兼容 F 级、FA 级、II 级标准

安装

- 自锁式高可靠性 GG45 (IEC61076-3-110) 屏蔽连接器
- 插头上的侧线可避免在使用 RJ45 插座跳线时出现错误
- 低烟无卤 - 阻燃电缆护套



STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-8 GG45 屏蔽跳线

CHARACTERISTICS

Resources

文件

Freetable LM8 Channel_2.xls xls — 29 KB 下载 ↕

