

LANmark-OF ENSPACE MPO-LC 模块

LANMARK-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 通用线序 12芯 多模 水绿色内嵌防尘门

Aginode Ref: NSPACE.MULC12AS

- ENSPACE 模块前部有 12 个 LC Aqua 适配器，后部有 1 个 MTP 适配器
- 模块内 MPO-12LC 光纤组件的多模超低损耗性能
- 通用布线
- 模块可轻松安装到安捷诺的 ENSPACE 配线架上
- 模块可从面板前后安装

ENSPACE MPO 模块前端有 3 个四路 LC 适配器，后端有一个 MPO 适配器。内部的光纤组件连接 LC 适配器和 MPO适配器。

LC 适配器的套管由高品质陶瓷套筒制成，集成防尘门在 LC 适配器中。

模块可从 ENSPACE 面板的后部和前部安装到托盘 中，提高了安装、移动、添加和更改的灵活性。

最多可将 12 个 ENSPACE MPO模块快速安装到 ENSPACE UHD 1U 配线架中。通过这 12 个模块，可在 1U 内实现 144 LC 的超高密度。

最多可将 8 个 ENSPACE MPO模块快速安装到 ENSPACE HD 1U 配线架中。使用这 8 个模块可在 1U 内实现 96 LC 的高密度。

光纤标签印在 ENSPACE 模块的封面上。

对于标准 TIA-568-C 的极性方法 A、B 和 C，需要使用以下模块和预端接光缆：

- 对于极性方式 A，使用A类预端接光缆，在链路两侧使用直通模块。
- 对于极性方式 B，使用B类预端接光缆，在链路的一侧使用直通模块，在链路的另一侧使用交叉模块。
- 如果采用极性方式 C 和 C类预端接光缆，则在链路两侧使用直通模块。

ENSPACE 模块具有标准的无导针（母头）连接器。这与 ENSPACE MPO预端接的 MPO连接器的带导针（公头）连接器完全匹配。

模块的插入损耗根据 IEC 61300-3-45 测量，模块的最小回波损耗根据 IEC 61300-3-6 测量。

由于所有连接都已在工厂端接和测试，因此安装时间短，便于快速部署。



STANDARDS

ISO/IEC 11801

LANmark-OF 超低损耗 ENSPACE MPO无导针-双工LC模块 通用线序 12芯 多模 水绿色内嵌防尘门

Characteristics

结构特性

颜色	水绿
光纤类型	多模
布线类型	直通

传输特性

最大插入损耗, dB	0.35 dB
插入损耗, 典型值	0.2 dB
最小回波损耗, dB	20 dB

All drawings, designs, specifications, plans and particulars of weights, size and dimensions contained in the technical or commercial documentation of Aginode is indicative only and shall not be binding on Aginode or be treated as constituting a representation on the part of Aginode.

